Инструкция по монтажу

GROUND SLIM 1

SL-OD-156 / Механическая установка и проверки

До разметки и крепления отключите питание и проверьте отсутствие напряжения.

Рамка, монтажная ниша и чистовое покрытие



До разметки

Выберите закладную до устройства покрытия: узкая 1000 × 30 × 60 мм или с боковыми полками 1000 × 54 × 60 мм. Корпус 1000 × 30 × 38 мм.

1. Проверка исходных размеров

Узел разметки проверяют по чертежу выбранного исполнения и проекту основания. Крепёж и монтажные размеры не назначают по фотографии.

2. Механическая установка

До устройства покрытия проверьте отметку чистого пола, место подводки и путь отвода воды. Выставьте монтажный элемент по узлу проекта. Проверьте, что при посадке корпуса кабель свободно размещается в нише. После укладки покрытия проверьте посадку рамки и работу водоотвода.

3. Проверка рабочего положения

Проверьте посадку рамки относительно чистовой отметки и свободное размещение кабеля в нише.

Габаритный чертёж выбранного корпуса находится в отдельном техническом листе. Если в нём нет монтажного размера или узла соединения, получите документ для поставленного изделия до необратимых работ.

4. Электрическая часть выбранной версии

Электрическую часть выполняет квалифицированный специалист. До работы он отключает питание и проверяет отсутствие напряжения. Входные параметры и назначение соединений сверяет по маркировке прибора и схеме его исполнения.

Входное питание	24 В DC
Управление	24 светодиода: ON/OFF или DMX512. 48 и 84 светодиода: ON/OFF.
Мощности белых исполнений	24 Вт/м

Если заказано управление, найдите в схеме конкретного изделия обозначения силового входа и линии управления. После подключения проверьте отклик светильника на его команду с контроллера.

Если обозначения контактов отсутствуют или расходятся со схемой, оставьте линию обесточенной. Для получения схемы сообщите Space Lighting модель и приложите фотографию маркировки.

В этом документе нет распиновки, назначения цветов жил и схемы соединения конкретной поставки. Электрический раздел ограничен проверкой маркировки и получением требуемой схемы.

5. Пробное включение и запись результата

После сборки проверьте, что корпус закреплён и кабель свободно проходит в предусмотренном месте. При пробном включении проверьте направление и устойчивость света. Замечания занесите в журнал монтажа.

Проверка	Результат / дата
Крепление и положение светового окна	
Кабель, ввод и доступ к обслуживанию	
Направление и устойчивость света	
Управление, если предусмотрено	

Запись настройки

Укажите место установки, положение оптики и обозначение схемы. Приложите фотографию установленного прибора к паспорту изделия.